
Mini Step-Down Converter einstellbar 4,75-40V -> 0,9-30V / 800mA mit Pin-Header



BERRYBASE

Artikel-Nr.:	REGA800
Hersteller:	BerryBase
EAN:	4251266704843
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85044095
Gewicht:	0.001 kg

Kleiner Step-Down Converter mit einstellbarer Ausgangsspannung ideal für die Nutzung auf Breadboards.


Technische Eigenschaften

- Eingangsspannung: 4,75 - 40V DC
- Ausgangsspannung: 0,9 - 30V DC (einstellbar)
- Max. Ausgangsstrom (dauerhaft): 0,8A (12V auf 5V)
- Max. Ausgangsstrom (kurzzeitig): 1A (12V auf 5V)
- Stromaufnahme Betrieb: ca. 1,5mA
- Arbeitsfrequenz 550Khz
- Umwandlungseffizienz 75-90%
- Pin Header mit 2,54mm Rastermaß erlaubt direkten Betrieb auf einem Breadboard
- Abmessungen (ohne Stiftleiste): ca. 15 x 10,3 x 6,8mm

Weitere Bilder:

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.




GND
Output 30-0.9V
Input 4.75-40V
Output
Input
Output GND
Input GND