
# kompatibler Arduino Nano mit Atmel Mega 328P Prozessor & CH340G USB-Chipsatz



BERRYBASE

| | |
|---|---|
| **Artikel-Nr.:** | CH-ANANO |
| **Hersteller:** | BerryBase |
| **EAN:** | 4251266702818 |
| **Herkunftsland:** | China |
| **Zolltarifnummer:** | 85371091 |
| **Gewicht:** | 0.01 kg |

Dieser kompatible Arduino Nano mit Atmel Mega 328P Prozessor und dem Chipsatz CH340 kann direkt über Mini USB angeschlossen werden.

**Technische Daten**

- Betriebsspannung: 5V
- Eingangsspannung: 7 - 12V (Empfohlen)
- Eingangsspannung: 6 - 20V (Grenzwerte)
- Digitale I/O Pins: 14 (von denen 6 PWM-Ausgänge bereitstellen)
- Analoge I/O Pins: 8
- DC-Strom pro I/O Pin: 40mA
- Flashspeicher: 32 KB ATmega328 von denen 2 KB für den Bootloader genutzt werden
- SRAM: 2 KB ATmega328
- EEPROM: 1 KB ATmega328
- Taktgeschwindigkeit: 16 MHz
- Abmessungen ohne Pins: 45 x 18 x 7 mm
- Abmessungen mit Pins: 45 x 18 x 18 mm

**Lieferumfang**

- Platine
- 2 mal Stiftleiste, 1x 15-polig, RM 2,54, gerade
- 1 mal Stiftleiste, 2x 3-polig, RM 2,54, gerade

## Verfügbare Downloads:

Download CH341SER_LINUX
Download CH341SER_MAC

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Download CH341SER_WIN

## Weitere Bilder:



